# FCX-191-200

## Base de detector con sirena y VID Rojo vía radio Fusion

### General

El FCX-191-200 es una base de detector inalámbrico con sirena (FAD) e indicador visual (VID) integrados para su uso con detectores inalámbricos Fusion de tipo puntual. Es ideal para aplicaciones donde la interfaz de cable es difícil de administrar o imposible de lograr.

La base se conecta de forma inalámbrica a la unidad de interfaz Fusion, que a su vez transmite la señal del detector inalámbrico al circuito de hardware del panel de incendios.




### Gama

La serie Fusion consta de:

· Detectores ópticos de humo
· Detectores de humo multisensor
· Detectores de calor A1R
· Detectores de calor CS
· Sirenas en rojo y blanco
· Combinación de sirena VID's y VAD's
· Pulsadores de alarma manuales
· Módulos de interfaz

### Operating Principle

Los dispositivos inalámbricos a menudo se instalan en edificios donde el cableado presenta un desafío porque la estructura del edificio o su diseño se ven afectados negativamente por el uso de cables. También podría resultar difícil introducir tendidos de cables en edificios patrimoniales. Es para estos edificios arquitectónicamente sensibles para los que se desarrolló la serie Fusion.

A cada dispositivo Fusion se le asigna una dirección desde su base. Esta dirección es convertida por la interfaz de bucle inalámbrico Fusion en una dirección de dispositivo similar a un dispositivo cableado conectado directamente al cableado de bucle.

### Detalles

- Fácil de instalar
- Direccionamiento electrónico
- Auto-monitorización
- Tecnología probada
- Elimina los problemas de instalación de cables
- Utiliza canales de radio a 868 MHz

# FCX-191-200

## Base de detector con sirena y VID Rojo vía radio Fusion

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | Puerta de enlace Fusion FCX-532-001 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Batteries | 3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)<br>3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline / Varta 4014 Industrial) |
| Power consumption | < 1 W |
| Operating voltage | 3.5 a 4.5 VDC |
| Current consumption | 0.2 a 300 mA |
| Output transmitter power | 0 a 25 mW |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | < 87 dB(A) @ 1 m |
| Output level adjustment | 13 dB |
| Frequency | Seleccionable |
| Selectable tones | 4 |
| No. of stages | 2 |

### VID

| | |
|---|---|
| Colour | Rojo |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 146 x 53 mm (Ø x d) |
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Mounting position | Ceiling |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10°C a 55°C |
| Storage temperature | 5°C a 30°C |
| Relative humidity | < 95% sin condensación |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP23 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-3 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57