# AS620RF-TR-N

## Module transcepteur 868 Mhz pour AS620RF-N.

The AS620RF-TR-N is a spare transceiver module with housing and compatible with the AS620RF-N wireless siren. The unit is intended for indoor installation. The transceiver is able to control up to 4 wireless sirens and to receive and manage all information coming from the memorized sirens.

The transceiver features inputs and outputs to interface with an alarm control panel, along with buttons, LEDs, and a display for programming and fault indication.

Optionally, up to 4 remote controls can be added to allow the end-user to operate additional outputs through his security system in a quick and easy way.



## Détails

- Module transcepteur 868 Mhz pour AS620-RF-N
- Communication bidirectionnelle sans fil
- Boîtier en plastique avec protection antisabotage
- Entrées et sorties utilisables avec n'importe quelle centrale d'alarme
- Deux afficheurs à 7 segments pour l'indication des défauts et la programmation

# AS620RF-TR-N

## Module transcepteur 868 Mhz pour AS620RF-N.

## Spécifications techniques

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC |
| Current consumption | 50 mA (maximum)<br>10 mA (nominal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 100 x 50 mm |
| Shipping weight | 165 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |

### General

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 868 MHz |
| Maximum power output | 10 mW |
| Wireless signal range | 500 m |
| Compatability | AS620RF-N, AS620RF-RC |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57