2X-AFR-C-10

Pannello di ripetizione compatto per centrale di rivelazione incendi, Italiano

Panoramica

Le nuove centrali di rivelazione incendio serie 2X-A offrono le funzionalità e capacità di elaborazione, tipica dei sistemi complessi e di alto livello, nelle applicazioni di piccole e medie dimensioni Basata sull'esperienza acquisita con la serie 2X e con una completa retrocompatibilità con la stessa, la nuova 2X-A presenta un design semplice ed accattivante e offre una maggiore robustezza, grazie all'utilizzo di parti in metallo e plastiche speciali. I comandi principali sono facilmente individuabili attraverso un jog dial migliorato e robusto.

Grazie ai circuiti loop ad alta potenza "High power loop", ad una gamma completa di schede e moduli opzionali, nonché alla connettività USB ed Ethernet integrata, questi sistemi di rapida configurazione offrono versatilità a vantaggio sia degli utenti finali che degli installatori di sistemi di sicurezza.

Pannello di ripetizione compatto

Il ripetitore compatto è fornito in lingua locale ed equipaggiato di modulo network preassemblato (non è richiesto modulo opzionale di rete). Ad eccezione della mancanza delle schede loop di rivelazione e delle corrispondenti uscite, la programmazione è del tutto simile a quella utilizzata per una normale centrale di rivelazione. Il pannello compatto dispone di 2 uscite a relè convenzionali, 2 ingressi supervisionati, 1 RS232, 2 USB e 1 porta Ethernet. Il dispositivo non dispone di gruppo di alimentazione e dovrà quindi essere alimentato esternamente con una tensione ridondante di 24VD c.c. Per utilizzi futuri od espansioni il dispositivo è già dotato di un bus di ripetizione incorporato. Il pannello di ripetizione compatto risulta estremamente facile e veloce da installare attraverso l'opzione di montaggio tramite struttura DIN-rail.

Opzioni

Il ripetitore, similarmente ad una centrale di rilevazione, occupa un nodo del network con una disponibilità massima di 32 nodi / 32 loops composti da centrali e pannelli di ripetizione (incluse centrali di rilevazione convenzionali e pannelli di ripetizione fino a un massimo di 64 zone convenzionali).

Compatibile con dispositivi da loop esistenti, la rete di centrali 2X, i pannelli ripetitori (esistenti e nuovi) e le centrali convenzionali 1X.



Dettagli

- Ripetitore locale o globale con o senza funzionalità di controllo globale
- Autoconfigurazione, programma di setup e funzionamento secondo standard locali
- Porta Ethernet con TCP/IP per diagnosi remota, manutenzione e programmazione
- LCD grafico conforme EN54 con icone e fino a 256 zone
- Jog Dail migliorato con 4 tasti funzione per un utilizzo semplice ed intuitivo
- Piacevole design con un robusto frontale in metallo
- Frontale e struttura interna facilmente asportabile per una installazione semplice e veloce
- Connettori estraibili
- 2 porte USB per memory stick e RS232 per supporto stampante
- Struttura di menù con 3 livelli operativi (20 usernames e passwords)
- Alimentazione 24Vcc ridondata
- Notifiche Email per eventi direttamente dalla centrale (fino a 4 user accounts)
- Memoria del registro storico per 9999 eventi
- Compatibile con le versioni precedenti, permette l'aggiornamento, le espansioni, la sostituzione di impianti esistenti
- Montaggio DIN-rail

2X-AFR-C-10

Pannello di ripetizione compatto per centrale di rivelazione incendi, Italiano

Specifiche tecniche

General

User interface	Without fire Brigade controls
Network size (nodes)	up to 64

Electrical

Power supply type	VAC

Physical

Form factor	Compact
Colour	White (RAL 9003)
Mounting type	Surface mount
Material	Steel (painted)

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57