# FC-323-WA2

## Funk-Blitzleuchte zur Wandmontage, rot

Der FireCell Funk-Blitzleuchte lässt sich schnell und einfach installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der Brandmeldezentrale. Dieses Gerät besteht aus einem Signalgeber und einem Funk-Signalgebersockel.

Funktioniert mit dem roten Funk-Signalgebersockel FC-171-002



## Einzelheiten

- 0,5 Hz / 1 Hz Blitzleuchte-Blitzauswahl
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Blitzleuchte EN54-23 Abdeckung: W-3.1-11.3 / 396 $m^3$
- Durch Dritte zertifiziert

# FC-323-WA2

## Funk-Blitzleuchte zur Wandmontage, rot

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | FC-171-002 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Batteries |
| Batteries | Stromversorgung über Funk-Sockel |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | Weißer Blitz |
| Rating | W-3.1-11.3 |
| Flash frequency | 0,5 Hz / 1 Hz (wählbar) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 120 x 145 mm (Ø x T) |
| Net weight | 0,65 kg |
| Colour | Red housing / white flash |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Wall |
| Mounting base | Wireless |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Operating temperature | -10 bis 55 °C |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | BOSEC, CPR |
| Standards | EN54-23 |

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.