AS620RF-N

Drahtlose Außensirene mit Transceiver und Akku, 868 MHz

Allgemein

Die selbstversorgte Sirene AS620RF-N ist eine eigenständige bidirektionale Funksirene für Außenanwendungen. Sie ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen Transceiver-Modul AS620RF-TR-N kompatibel.

Die Sirene ist gegen das Entfernen ihrer Abdeckung und gegen das Abnehmen von der Wand geschützt. Sie verfügt über eine interne Polycarbonatabdeckung. Sie kann Signale vom Transceiver AS620RF-TR-N zur Alarmauslösung und zum Systemstatus empfangen. Die Sirene sendet ein Signal an den Transceiver zurück, wenn sie eine Manipulation, einen Überwachungsfehler, einen niedrigen Batteriestand oder einen Systemfehler feststellt.

Optional können bis zu 4 Fernbedienungen hinzugefügt werden, damit der Endbenutzer zusätzliche Ausgänge über sein Sicherheitssystem schnell und einfach bedienen kann.



Einzelheiten

- Komplett drahtlose Außensirene und Fernbedienung (optional)
- Zweiwege-Standalone-Funklösung
- Batteriepack im Lieferumfang enthalten
- Doppelter Sabotageschutz: Schutz vor Öffnen und Entfernen von der Wand
- Mechanisches Antischaumsystem
- Aufbohrschutz
- Verschiedene Programmier- und Timer-Optionen
- Überwachung, Sabotageschutz, Anzeige für niedrigen Batteriestand und Störung
- Mehrfarbiges LED-Blitzlicht

AS620RF-N

Drahtlose Außensirene mit Transceiver und Akku, 868 MHz

Technische Spezifikationen

General

Sounder output (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)

Electrical

Operating voltage	7,5-VDC-Akku
Current consumption	160 µA (Standby) 250 mA (Alarm)

Physical

Physical dimensions	312 x 236 x 109 mm
Shipping weight	2866 g (ohne Akku)

Environmental

Operating temperature	-10 bis +50 °C
IP rating	IP44

Regulatory

Compliancy	ROUGE (2014/53 / UE)

Allgemein

Betriebsfrequenz	868 MHz
Abschalttimer	30 s, 60 s, 120 s, 300 s
Maximale Sendeleistung	2 mW
Reichweite des Funksignals	500 m auf freiem Feld

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Accessories	AS620RF-BP	Batteriepack, Ersatz für AS620RF, 7.5 VDC (5 x 1.5 "D" alkaline)
Accessories	AS620RF-TR-N	Ersatz-Sendeempfänger für AS620RF-N, 868 MHz

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.