RF-DC101B-K4

Contact d'ouverture 433Mhz montage en surface, Acajou.

Présentation

Vous pouvez installer le détecteur sur les portes, les fenêtres ou tout autres supports qui s'ouvrent et se ferment. Ce détecteur transmet des signaux au panneau de commande lorsque l'aimant monté près du détecteur est éloigné ou rapproché. Le détecteur est équipé d'une autoprotection pour une sécurité supplémentaire.

Cette série est livrée en blanc ou acajou et possède également des accessoires dans les deux couleurs.

Dans cette série, nous utilisons le protocole sans fil 80+ KGS dans une configuration de fréquence 433Mhz, ce qui permet une meilleure portée intérieure sans fil.



Détails

- Protocole sans fil utilisant 433Mhz 80+ pour une portée intérieure améliorée.
- Durée de vie de la batterie de 5 ans.
- Concept de languette batterie.
- Commutateurs reed sélectionnables.
- Bloc de jonction supplémentaire.
- Gamme d'accessoires : deux types d'entretoises et d'un plus fort aimant.
- Certificat EN et Incert.

RF-DC101B-K4

Contact d'ouverture 433Mhz montage en surface, Acajou.

Spécifications techniques

General

Application type	Oppervlaktemontage
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	> 5 Jahre mit Supervis. Signal pro 15 Min. und 4 Aktivierungen/Stunde

Physical

Colour	Mahonie

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57