FAT3000-GRAFIK

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662, Grafikdisplay, seriell, redundant

Übersicht

Feuerwehranzeigetableau für seriellen redundanten Einsatz, mit 3 zeiligem Grafikdisplay, nach DIN14662. Grafik FAT mit integr. Mikrocontroller. Als zusätzliche Anzeige für BMA Klartextanzeige mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, dadurch 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar. Übernahme aus der BMA mit verfügbarer Zusatztexte in zusätzlicher 3. Zeile (TAB beachten). Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA mittels eines redundanten Adapter ADP-N3E-U, optional mit Zusatzmodul ADP-N3E-ESPA. 4 Taster für Bedienung (Scroll, Summer aus - Test, Ebenen) Sammelanzeigen für Alarm, Störung, Abschaltung, Betrieb Akustische Signalisierung Stromversorgung aus externer Quelle. Beim Anschluß an die BMZ der Serie FP1200,FP2000 oder 2X werden die Melder - Texte automatisch übernommen. Vom PC über serielle Schnittstelle können ebenso manuell bis zu 4000 Zusatztexte
eingegeben werden. Es können bis zu16 FAT2002 vernetzt werden, das FBF3000 kann optional über ein 10 poliges Flachbandkabel verbunden werden. Der Adapter ADP-FBF ist hierfür zusätzlich erforderlich. VdS anerkannt



Spannungsversorgung:
Betriebsspannung 12 bis 30 V DC
Betriebsstrom 35 mA bei 24 V DC
Beleuchtungsstrom 90 mA bei 24 V DC
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C
Abmessungen:
Aussenmaß (B x H x T) 255 x 185 x 58mm
Material:
Farbe kieselgrau, RAL 7032
Gewicht 3,5kg
Materialart Stahlblech

Einfache Installation

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über zwei getrennte Kabelwege für Kommunikation und Versorgungsspannung. Es ist keine Programmierung erforderlich, weder für den Betrieb und die Funktion noch für Textmeldungen im FAT. Sind in der Zentrale keine Texte programmiert zeigt das FAT automatisch Standard Texte an.

Vernetzung

Bis zu 16 FAT3000-Grafik können maximal redundant vernetzt werden. Die Vernetzung erfolgt über eine Ringverkabelung. Für die Vernetzung ist nur eine RS232 Schnittstelle in der Zentrale erforderlich. Die Vernetzung erfolgt über zwei 2 adrige Schnittstellen. Keine zusätzlichen Textprogrammierung in den vernetzten FAT3000-Grafik erforderlich. In der 3. Zeile könne verfügbare Zusatztexte aus der BMA unter Verwendung der zussätzlichen 3 Zeile gleichzeitig dargestellt werden. Betreiber-Logos sind ebenfalls editierbar und grafisch als bmp-Datei anzeigbar.

Einzelheiten

- Redundanter Übertragungsweg
- Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA
- Übernahme aller Texte aus der BMA
- Zusatztexte programmierbar
- eingebaute History-Funktion
- Fronttür mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252
- Vernetzung von bis zu 16 FAT möglich
- VdS anerkannt

FAT3000-GRAFIK

Feuerwehranzeigetableau gemäß DIN14662, Grafikdisplay, seriell, redundant

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	Ytmontering

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.