TX-3011-03-2

2 Tasten-Notruftsender 868 MHz Gen2 schwarz

Überfalltaster

Der Sensor ist ein überwachter, drahtloser Überfalltaster und kann mittels der der Trageschleife um den Nacken getragen mitgeführt werden. Der Sensor verfügt über zwei Aktivierungstatsen. Ein Alarm wird ausgelöst, indem beide Tasten für mindestens eine halbe Sekunde getätigt und gedrückt
gehalten werden. Die LED an dem Sensor blinkt nachfolgend für eine Minute um den den ausgelösten Zustand zu signalisieren. Das Gehäuse des Sensors ist spritzwassergeschützt ausgeführt.



Einzelheiten

- Learn-Mode Technologie
- 2 Tastenaktivierung
- Überwacht
- Kann um den Hals getragen mitgeführt werden
- LED-Anzeige für Alarmbestätigung

TX-3011-03-2

2 Tasten-Notruftsender 868 MHz Gen2 schwarz

Technische Spezifikationen

General

Type	Pendant
Water resistant	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	868 MHz AM
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	3 years

Physical

Colour	Black

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.